



CONDULETES E CONECTORES MÚLTIPLOS

TRAMONTINA



L




X



CONECTOR




TAMPÃO




Condulete

Tampão

Conector



BITOLA	DIMENSÕES CONDULETES (mm)					
	A	B	C	D	E	F
3/4"	93	51	49	46,5	23	20
1"	116	60	57	58	27	25
1.½"	142	81	78	71	41	35
2"	162	91	94	81	44	42,5












BITOLA	DIMENSÕES CONECTORES (mm)		
	A	B	C
½"	21,3	6,5	26,5
¾"	26,9	6,5	26,5
1"	33,7	6,5	26,5
1.¼"	42,7	6,5	32,5
1.½"	48,7	7	32,5
2"	60,9	7	32,5

DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Matéria-prima	Liga de alumínio fundido.
Processo de Fabricação	Injeção sob Pressão.
Tipos de Rosca	BSP – padrão do tipo paralela, baseada na norma ABNT NBR 8133.
Acabamento	Somente na opção sem pintura.
Modelos	<i>Condutetes Múltiplos:</i> • Bitolas: ¾", 1", 1.½" e 2" • Modelos: L e X. • Disponível nas versões sem tampa, com tampa estampada (somente nas bitolas de ¾" e 1") e com tampa injetada. <i>Conectores Múltiplos:</i> • Bitolas: ½", ¾", 1", 1.¼", 1.½" e 2" • Conectores de ½" e 1.¼" são conectores adaptadores, utilizar respectivamente nos condutetes múltiplos de ¾" e 1.½".
Índice de Proteção (IP) - ABNT NBR IEC 60529 (IK) - ABNT NBR IEC 62262	IP31 (uso interno) / IP54 (uso externo) IK07 (todas as caixas). OBS: Para o uso externo, índice de proteção (IP) garantido desde que a instalação utilize o kit IP Tramontina (vendido separadamente).
Segurança	Predisposição para aterramento.
Parafusos	Para bitolas de ½", ¾" e 1": • Parafuso UNC N°6 x 7,5 mm [fixação da tampa]. • Parafuso M5 x 9 mm [conector]. Para bitolas de 1.¼", 1.½" e 2": • Parafuso ST4,2 x 32 mm [fixação da tampa]. • Parafuso M5 x 12 mm [conector].
Informações Gerais	Ideal para instalações elétricas do tipo aparente, como em domicílios, fabricas, shopping, aeroportos, centros de informática, prédios industriais, comerciais, escolares e outros. Não é necessário quebrar a parede, além de permitir o reaproveitamento do produto. Paredes perfeitamente lisas, sem cantos vivos para evitar danos à fiação, interior amplo. Utilizar os condutetes múltiplos sempre e somente com os conectores múltiplos. Não é recomendado a utilização do eletroduto diretamente no condutele múltiplo. Os condutetes e os conectores múltiplos são vendidos separadamente. Caixas montadas acompanham: 3 tampões, tampa e parafusos. Nas caixas sem tampa, os tampões são vendidos separadamente. Condutetes conforme a Norma ABNT NBR 15701:2016. Os eletrodutos que podem ser utilizados nos conectores devem estar conforme as normas ABNT NBR 13057, NBR 5624, NBR 5597 e NBR 5598. Com base nas normas ABNT NBR 5597 e 5598 utilizar eletrodutos com a dimensão nominal para a mínima.

TABELA DE IMPACTO (IK) - ABNT NBR IEC 62262

IK	ENERGIA DE IMPACTO	ENSAIO
00	Sem proteção	---
01	Resistente a impactos de 0,15 Joules.	
02	Resistente a impactos de 0,20 Joules.	
03	Resistente a impactos de 0,35 Joules.	
04	Resistente a impactos de 0,50 Joules.	
05	Resistente a impactos de 0,70 Joules.	
06	Resistente a impactos de 1 Joule.	
07	Resistente a impactos de 2 Joules.	
08	Resistente a impactos de 5 Joules.	
09	Resistente a impactos de 10 Joules.	
10	Resistente a impactos de 20 Joules.	